



GFE-PA-VOX-A

Controlador/ Amplificador Endereçável para altifalantes

O GFE-PA-VOX-A é um Controlador/ Amplificador Endereçável para altifalantes, disponível em caixa branca ou vermelha. O GFE-PA-VOX-A pode fornecer uma potência máxima de saída de 24 Watts para um só altifalante. Podem ser instalados por laço até um máximo de 32 controladores endereçáveis individuais. Estas unidades ocuparão sempre os endereços compreendidos entre o número 94 e 125. O endereço é programado através de um comutador tipo DIL de 8 posições.

No GFE-PA-VOX-A a seleção de mensagens é efectuada directamente através da programação das centrais endereçáveis da GFE, JUNIOR e JUNO NET. Esta unidade pode transmitir até um máximo de 5 mensagens pré-gravadas. As mensagens pretendidas podem ser descarregadas directamente através do interface USB disponível em cada dispositivo, utilizando o GFE Vox Loader um programa de configuração de sirenes de voz.

Este produto é controlado directamente através do laço.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
TENSÃO: ALIMENTAÇÃO	Laço: 17-30 V DC - Alimentação Externa: 20-30 V DC
CORRENTE: LAÇO	0.5 mA (repouso) - 0.5 mA (sinalizador activo)
CORRENTE: ALIMENTAÇÃO EXTERNA	2.0 mA (repouso) - 1.0 A (sinalizador activo)
POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA	24 Watts RMS
SECÇÃO DO CABO MÁX.	2.5 mm ²
HUMIDADE RELATIVA MÁX.	95% HR s/ condensação
TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
MATERIAL DA CAIXA COR	ABS / Branco ou Vermelho
ÍNDICE DE PROTEÇÃO	IP44
DIMENSÕES	100 (D) x 48 (A) mm
PESO	125 g / 160 g incluindo empacotamento
REFERÊNCIA	
GFE-PA-VOX-A	CONTROLADOR/ AMPLIFICADOR ENDEREÇÁVEL PARA ALTIFALANTES